

▶ 30A交直流小电流钳 0I-HZO50 (BNC安全绝缘公头)

0I-HZO50电流探头在宽频范围内，用来测量1mA~30A的交流峰值或直流电流。采用霍尔效应传感器，通过电流流过导体时磁场变化感应测量电流。在复杂波形上具有较高的精度，输出电压对应相应的测量电流，并且理想地显示在示波器上。等同HZ56-2、RT-ZC03、CP35、TA189。



- 测量范围：30A交流峰值或直流
- 电流与电压转换比：100mV/A
- 频率带宽：DC~100kHz(-0.5dB)
- 分辨率：±1mA
- 输出线缆和连接器：长2米，BNC公头
- 负载阻抗： $\geq 100k\Omega // \leq 100pF$
- 测量导体线径： $\phi 25mm$
- 精度： $\pm 1\%$ 读数 $\pm 2mA$
- 电池供电

▶ 2000A交直流电流钳 0I-HZO51 (BNC安全绝缘公头)

0I-HZO51电流探头在宽频范围内，用来测量100mA~2000A的交流峰值或直流电流。采用霍尔效应传感器，通过电流流过导体时磁场变化感应测量电流。在复杂波形上具有较高的精度，输出电压对应相应的测量电流，并且理想地显示在示波器上。等同RT-ZC02、CP1005、TA167。



- 测量范围：200A/2000A交流峰值或直流
- 电流与电压转换比：10mV/A、1mV/A
- 频率带宽：DC~20kHz(-1dB)
- 分辨率： $\pm 100mA/\pm 500mA$
- 输出线缆和连接器：长2米，BNC公头
- 负载阻抗： $\geq 100k\Omega // \leq 100pF$
- 测量导体线径： $\phi 32mm$
- 精度：1500~2000A： $\pm 5\%$ 读数
0~200/1500A： $\pm 1\%$ 读数 $\pm 100/\pm 500mA$

▶ BNC公头600A交直流电流钳PAC17(代替PAC12)



- 电流范围：0.2~60A 峰值，0.5~600A 峰值
- 电流与电压转换比：1A/1mV、1A/10mV
- 频率带宽：DC~30kHz(-3dB)
- 精度： $\leq 1.5\%$ ， $\leq 2\%$
- 可夹持导体尺寸：最大 $\phi 30mm$
- 线缆长度：2米
- 钳头外观尺寸：224×97×44mm
- 重量：440g
- 供电电源：一节9V 电池

▶ BNC公头1400A交直流电流钳PAC27(代替PAC22)



- 电流范围(分二个量程)：0.2~150A峰值、0.5~1400A峰值
- 电流与电压转换比：1mV/A、10mV/A
- 频率带宽：DC~30kHz(-3dB)
- 精度： $\leq 1.5\%$ 、 $\leq 2.5\%$
- 可夹持导体尺寸：最大 $\phi 39mm$
- 输入信号：AC/DC 交流与直流
- 线缆长度：2米
- 钳头外观尺寸：236.5×97×44mm
- 重量：520g
- 供电电源：一节9V 电池

▶ BNC公头60A交直流小电流钳TA018



- 频率带宽：0~20kHz
- 电流量程：10mA~60Arms
- 电流与电压转换比：10mA/1mV、100mA/1mV
- 测量导体最大线径： $\phi 9mm$
- 输出连接器：带线BNC公头

▶ 安全绝缘BNC公头100A交直流电流钳E27



- 量程：100mA~10Apk/500mA~100Apk
- 带宽：DC~100kHz
- 电流与电压变比：100mV/mA、10mV/A
- 最大导体线径： $\phi 11.8mm$
- 供电：9V电池、uUSB供电
- 输出连接器和线缆：BNC公头，线长2米
- 精度： $\leq 3\%$ 、 $\leq 4\%$

(替代E3N、A622、80i-110s、1146A、GCP-100)

▶ 3000A迷你柔性电流钳MA110. 3-30-300-3000/3



- 量程：0.5A~3Apk、2A~30Apk、5A~300Apk、50A~3000Apk
- 频率带宽：10Hz~20kHz
- 转换比：1V/A、100mV/A、10mV/A、1mV/A
- 最大导体线径： $\phi 45mm$ ，罗氏线圈长17cm
- 输出连接器：红黑双重绝缘4mm香蕉插头
- 供电：2节1.5V干电池、或+5V DC uUSB供电

▶ BNC公头2000A交流电流钳C160(替代A621、i1000S)



- 量程：100mA~30Apk、100mA~300Apk、1A~2000Apk
- 频率带宽：10Hz~100kHz
- 电流电压变比：10A/V、100A/V、1000A/V
- 最大导体线径： $\phi 52mm$
- 输出连接器：安全绝缘BNC公头

▶ 4mm香蕉插座240A交流电流钳MN12



- 频率带宽：40Hz~10kHz
- 电流量程：0.5A~240Apk
- 电流与电压转换比：1A/10mV
- 测量最大线径： $\phi 20mm$
- 输出连接器：红黑4mm香蕉插座

▶ 直角4mm香蕉插头200A交流电流钳TA138(等同CP-09)



- 频率带宽：40Hz~10kHz
- 电流量程：0.1A~200Arms
- 电流与电压转换比：1A/1mV
- 测量最大线径： $\phi 16mm$
- 输出连接器：红黑直角4mm香蕉插头

▶ BNC公头400A交流电流钳U1583B(等同MN73)



- 频率带宽：40Hz~10kHz
- 量程：0.5~400A峰值
- 电流与电压转换比：10mV/A、1mV/A
- 测量最大线径： $\phi 32mm$
- 配备BNC至香蕉插头适配器XF-SS/4

▶ 固定间距4mm插头30A交直流电流钳HZC50(替代CP30)



- 频率带宽：0~20kHz
- 电流量程：1mA~30Apk
- 电流与电压转换比：100mV/1A
- 测量导体最大线径： $\phi 25mm$
- 输出：绝缘4mm香蕉插头，线长1.5米

▶ 4mm香蕉插头200A交流电流钳i200(等同MN09)



- 频率带宽：40Hz~10kHz
- 电流量程：0.5A~200Apk
- 电流变比：1mA/1A
- 测量最大线径： $\phi 20mm$
- 输出连接器：红黑4mm香蕉插头，线长1.5米