



OI-ICH001 磁场近场探头

➤ 产品简介:

OI-ICH001 磁场近场探头，主要用于低频传导整改测试，可精准定位干扰源，频率覆盖 100kHz~50MHz，可通过 50Ω 电缆 直接连接频谱仪或示波器，操作便捷，适用于电子设备 EMC 问题排查、干扰源定位及信号分析，助力高效整改。



➤ 规格参数

类别	技术规格
型号	ICH001
频率范围	100kHz~50MHz
探头直径	45mm
输出接口	SMA（母头）
输出阻抗	50Ω
测试场量	Hx、Hy
探头总长度	130mm
探头重量	约 35g

➤ 订货信息

OI-ICH001 磁场近场探头：频率 100kHz~50MHz，SMA 型输出接口

标准配置：OI-ICH001 磁场探头，SMA 型输出接口，OI-SMA（M-M）射频连接线、OI-Case01 携带箱